

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильники трековые под лампу серии TOP-LINE предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением  $230В \pm 10\%$ , частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
- 1.2 Область применения. Светильники трековые под лампу серии TOP-LINE предназначены для внутреннего акцентного освещения, а также для художественного оформления помещений.
- 1.3 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
3. Упаковочная коробка – 1 шт.

## 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Наименование продукта	TR-GU10-TL 2RW	TR-GU10-TL 2RB
Длина изделия, мм	55	55
Ширина изделия, мм	55	55
Высота изделия, мм	177	177
Вес изделия, г	190	190
Наименование продукта	TR-GU10-TL 6RW	TR-GU10-TL 6RB
Длина изделия, мм	55	55
Ширина изделия, мм	55	55
Высота изделия, мм	185	185
Вес изделия, г	190	190

#### 4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	Светильник трековый	
Модели	TR-GU10-TL 2RW, TR-GU10-TL 2RB	TR-GU10-TL 6RW, TR-GU10-TL 6RB
<b>Электротехнические характеристики</b>		
Потребляемая мощность	max 35Вт	
Цоколь	GU10	
Максимальный диаметр устанавливаемой лампы, мм	50	
<b>Технические характеристики</b>		
Материал корпуса светильника	металл	
Температурный режим работы, мин./макс.	+1°C / +55°C	
Степень защиты	IP20	
Климатическое исполнение	УХЛ 4	
Класс защиты от поражения эл. током	2	
Срок службы	30 000 ч	
Гарантия	2 года	

\* Цветовая температура свечения панели может отличаться от номинальной +/- 200K

#### **ВНИМАНИЕ!**

**Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.**

#### 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

- 5.1 Шинопровод однофазный R-1W-TL серии TOP-LINE, белый, 1м.
- 5.2 Шинопровод однофазный R-1B-TL серии TOP-LINE, черный, 1м.
- 5.3 Шинопровод однофазный R-2W-TL серии TOP-LINE, белый, 2м.
- 5.4 Шинопровод однофазный R-2B-TL серии TOP-LINE, черный, 2м.
- 5.5 Коннектор прямой SC-1W-TL серии TOP-LINE, белый
- 5.6 Коннектор прямой SC-1B-TL серии TOP-LINE, черный
- 5.7 Коннектор угловой AC-1W-TL серии TOP-LINE, белый
- 5.8 Коннектор угловой AC-1B-TL серии TOP-LINE, черный
- 5.9 Коннектор гибкий FC-1W-TL серии TOP-LINE, белый
- 5.10 Коннектор гибкий FC-1B-TL серии TOP-LINE, черный
- 5.11 Ввод питания P-1W-TL серии TOP-LINE, белый
- 5.12 Ввод питания P-1B-TL серии TOP-LINE, черный
- 5.13 Шнур питания SP-1W-TL серии TOP-LINE, белый
- 5.14 Шнур питания SP-1B-TL серии TOP-LINE, черный

## 6. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

6.1 Светильники светодиодные трековые предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.

6.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети  $230\text{В} \pm 10\%$ , частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

### 6.3 Монтаж светильника:

- Отключите напряжение сети;
- Распакуйте светильник;
- Установите шинопровод на монтажной поверхности, закрепите при помощи саморезов и дюбелей;
- Сетевой провод подключите к коннектору шинопровода;
- Заземляющий контакт шинопровода подключите к общему проводу заземления сети;
- Вставьте светильник в шинопровод, зафиксируйте держатель и контактную группу поворотом каретки на  $90^\circ$ .

## 7. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

### 7.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- а. эксплуатация светильника с треснувшим плафоном;
- б. подключение светильника к неисправной электропроводке;
- с. установка светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	TR-GU10-TL 2RW	TR-GU10-TL 2RB	TR-GU10-TL 6RW	TR-GU10-TL 6RB
Вес ящика	11,6 кг	11,6 кг	11,6 кг	11,6 кг
Объем ящика	0,0424 м <sup>3</sup>	0,0424 м <sup>3</sup>	0,0424 м <sup>3</sup>	0,0424 м <sup>3</sup>
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	50 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612037585	4690612037592	4690612037660	4690612037677
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612037582	14690612037599	14690612037667	14690612037674
Код товара	038.1325	038.1326	038.1333	038.1334

– Таблица 4. Транспортные характеристики дополнительных аксессуаров для монтажа трековых светильников –

Наименование продукта	Шноповод однофазный R-1W-TL	Шноповод однофазный R-1B-TL	Шноповод однофазный R-2W-TL	Шноповод однофазный R-2B-TL
Вес ящика	6,8 кг	6,8 кг	13,5 кг	13,5 кг
Объем ящика	0,0181 м³	0,0181 м³	0,0365 м³	0,0365 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	30 шт.	30 шт.	30 шт.	30 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612029290	4690612029313	4690612029320	4690612029337
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612029297	14690612029310	14690612029327	14690612029334
Код товара	038.1037	038.1038	038.1039	038.1040
Наименование продукта	Коннектор прямой SC-1W-TL	Коннектор прямой SC-1B-TL	Коннектор угловой AC-1W-TL	Коннектор угловой AC-1B-TL
Вес ящика	4,1 кг	4,1 кг	3,7 кг	3,7 кг
Объем ящика	0,0068 м³	0,0068 м³	0,0068 м³	0,0068 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	600 шт.	600 шт.	120 шт.	120 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612029344	4690612029351	4690612029368	4690612029375
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612029341	14690612029358	14690612029365	14690612029372
Код товара	038.1041	038.1042	038.1043	038.1044
Наименование продукта	Коннектор гибкий FC-1W-TL	Коннектор гибкий FC-1B-TL	Ввод питания P-1W-TL	Ввод питания P-1B-TL
Вес ящика	5,1 кг	5,1 кг	3,7 кг	3,7 кг
Объем ящика	0,0107 м³	0,0107 м³	0,0065 м³	0,0065 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	150 шт.	150 шт.	200 шт.	200 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612029382	4690612029399	4690612029405	4690612029412
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612029389	14690612029396	14690612029402	14690612029419
Код товара	038.1045	038.1046	038.1047	038.1048
Наименование продукта	Шнур питания SP-1W-TL		Шнур питания SP-1B-TL	
Вес ящика	6,6 кг		6,6 кг	
Объем ящика	0,0065 м³		0,0065 м³	
Минимальная упаковка	1 шт.		1 шт.	
Количество в ящике	400 шт.		400 шт.	
Штрих-код EAN-13	4690612029429		4690612029436	
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612029426		14690612029433	
Код товара	038.1049		038.1050	

## 8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 8.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 8.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 8.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1 Замена подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 9.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 9.3 Замена предполагает предварительное тестирование светильника.
- 9.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
- 9.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:
  - Имеющие видимые физические повреждения корпуса;
  - Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
  - Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
  - Если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).
- 9.6 Дата производства указана на изделии.
- 9.7 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 9.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

**Российская Федерация:** ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

**Производитель:** Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай

Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen, China

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	